



Bride de fixation pour Compabloc CB3000



Pour réducteurs

- CB 3032
- CB 3033



Pour réducteurs

- CB 3133
- CB 3233
- CB 3333
- CB 3433
- CB 3533



- Brides de fixation rapportées
à trous lisses.

Bride de fixation pour Compabloc CB3000

Complément
de référence
à préciser
pour versions BT
(les brides seront
livrées montées).

Référence

Exemple de commande*

BRIDE/SORTIE CB31F165

Brides de fixation possibles

Motoréducteur	AD	AX1	AX2	H	HB	HD	R	x	D	E	EX	EY	F	GA	O	Z	LA	N	M	P	S	T	a	n	Bride
CB3032	140	70	70	63	78	70	108	7	20j6	40	7	25	6	22,5	M6	16	7	80j6	100	120	7	3	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F100
	140	70	70	63	78	70	108	7	20j6	40	7	25	6	22,5	M6	16	7	95j6	115	140	9	3	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F115
	140	70	70	63	78	70	108	7	20j6	40	7	25	6	22,5	M6	16	7	110j6	130	160	9	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F130
	140	70	70	63	78	70	108	7	20j6	40	7	25	6	22,5	M6	16	7	130j6	165	200	11	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F165
CB3033	140	70	70	63	78	70	127	7	20j6	40	3	32	6	22,5	M6	16	8	80j6	100	120	9	3	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F100
	140	70	70	63	78	70	127	7	20j6	40	3	32	6	22,5	M6	16	8	95j6	115	140	9	3	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F115
	140	70	70	63	78	70	127	7	20j6	40	3	32	6	22,5	M6	16	8	110j6	130	160	9	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F130
	140	70	70	63	78	70	127	7	20j6	40	3	32	6	22,5	M6	16	8	130j6	165	200	11	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB30F165
CB3133	172	86	86	90	73,5	81,5	173,5	8,5	25j6	50	5	40	8	28	M10	22	10	80j6	100	120	7	2,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB31F100
	172	86	86	90	73,5	81,5	173,5	8,5	25j6	50	5	40	8	28	M10	22	10	95j6	115	140	9	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB31F115
	172	86	86	90	73,5	81,5	173,5	8,5	25j6	50	5	40	8	28	M10	22	10	110j6	130	160	9	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB31F130
	172	86	86	90	73,5	81,5	173,5	8,5	25j6	50	5	40	8	28	M10	22	10	130j6	165	200	11	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB31F165
CB3233	222	115	107	115	89	105	192,5	10	30j6	60	3,5	50	8	33	M10	22	12	110j6	130	160	9	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB32F130
	222	115	107	115	89	105	192,5	10	30j6	60	3,5	50	8	33	M10	22	12	130j6	165	200	11	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB32F165
	222	115	107	115	89	105	192,5	10	30j6	60	3,5	50	8	33	M10	22	12	180j6	215	250	14	4	45°	4	BRIDE/SORTIE CB32F215
CB3333	257	128,5	128,5	140	105,5	120,5	250,5	19,5	40k6	80	4	70	12	43	M16	36	12	130j6	165	200	11	3,5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB33F165
	257	128,5	128,5	140	105,5	120,5	250,5	19,5	40k6	80	4	70	12	43	M16	36	12	180j6	215	250	14	4	45°	4	BRIDE/SORTIE CB33F215
	257	128,5	128,5	140	105,5	120,5	250,5	19,5	40k6	80	4	70	12	43	M16	36	12	230j6	265	300	14	4	45°	4	BRIDE/SORTIE CB33F265
CB3433	305	152,5	152,5	180	115	154	270	26	50k6	100	3,5	90	14	53,5	M16	36	15	180j6	215	250	14	4	45°	4	BRIDE/SORTIE CB34F215
	305	152,5	152,5	180	115	154	270	26	50k6	100	3,5	90	14	53,5	M16	36	15	230j6	265	300	14	4	45°	4	BRIDE/SORTIE CB34F265
	305	152,5	152,5	180	115	154	270	26	50k6	100	3,5	90	14	53,5	M16	36	15	25j6	300	350	18	4	45°	4	BRIDE/SORTIE CB34F300
CB3533	360	180	180	225	143	196	315	29	60m6	120	4,5	110	18	64	M20	42	18	230j6	265	300	14	5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB35F265
	360	180	180	225	143	196	315	29	60m6	120	4,5	110	18	64	M20	42	18	250j6	300	350	18	5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB35F300
	360	180	180	225	143	196	315	29	60m6	120	4,5	110	18	64	M20	42	18	300j6	350	400	18	5	45°	4	BRIDE/SORTIE CB35F350

* Pour un ensemble motoréducteur CB3133 montage BT.
Dimensions de la bride : diamètre de centrage 130 mm,
diamètre d'entraxe de fixation 165 mm et diamètre extérieur 200 mm.

■ Brides standard
■ Autres brides possibles