



# Motoréducteur à couple conique Orthobloc 3233 de 9,27 à 89,9 tr/min

Tableau de sélection

		Référence	Fixation	Rapport de réduction	Type de montage	Nombre de pôles	Puissance									
		Exemple de commande <sup>(1)</sup>	<b>OT3233</b>	<b>SBTH</b>	<b>54,1</b>	<b>MI</b>	<b>4P</b>	<b>0,55 kW</b>								
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe										Choix de montage				
		0,25	0,37	0,55	0,75	0,9	1,1	1,5	1,8	2,2	3	A pattes	Bride standard	Bride réalisable		
		71	71	71	80	80	90	90	90	100	100					
Facteur de service												SBTH*	BS	BD		
9,27	156	1,93	1,27													
10,2	142	2,13	1,4													
11,7	124	2,44	1,6	1,05												
12,9	113	2,67	1,76	1,15	0,86											
14,9	97,2	3,09	2,03	1,33	1	0,82										
16,7	86,7	3,46	2,28	1,49	1,12	0,91										
18,7	77,7	3,85	2,54	1,66	1,24	1,02	0,84									
21,3	68	4,4	2,89	1,89	1,42	1,16	0,96	Nous consulter								
22,6	64,3	4,64	3,06	2	1,5	1,23	1,02									
26,8	54,1	5,5	3,62	2,36	1,78	1,45	1,2	0,88								
28,4	51	5,83	3,84	2,51	1,88	1,54	1,27	0,93								
32,1	45,20	6,56	4,32	2,82	2,12	1,73	1,43	1,05	0,87							
36,7	39,50	7,48	4,92	3,22	2,41	1,98	1,63	1,19	0,99	0,81						
41,7	34,80			3,64	2,74	2,24	1,85	1,35	1,12	0,92						
47,1	30,80			4,11	3,09	2,53	2,09	1,53	1,26	1,03						
53,2	27,30			4,62	3,47	2,84	2,35	1,72	1,42	1,16	0,85					
60,2	24,10	Nous consulter		5,22	3,92	3,21	2,65	1,94	1,6	1,31	0,96					
63,4	22,90			5,47	4,10	3,36	2,78	2,03	1,68	1,37	1					
71,2	20,40			5,98	4,47	3,67	3,03	2,21	1,83	1,5	1,09					
89,9	16,10			7,13	5,30	4,60	3,59	2,62	2,17	1,77	1,3					

1. Exemple pour un motoréducteur Orthobloc OT3233  
Puissance 0,55 kW  
Réduction 1/54,1  
Montage MI  
Vitesse de sortie 26,8 tr/min  
Alimentation triphasée  
Facteur de service 2,36.

\* Montage SBTH : à pattes et arbre creux cylindrique. Pour une bride de sortie à trous lisses se reporter au tableau Page 608 .